

MOSFET - V2

S KABELÁŽÍ

AŽ DO
4S / 14.8V
LIPOL



Max. pružina M160 (proud 25A)

Toto zařízení musí instalovat odborník,
který umí pájet a rozložit AEG zbraň.

Nikdy nepoužívejte traťopájkou!

www.jefftron.cz



Postup zapojení zařízení do zbraně

- 1) Červený vodič vedte na plus baterie z jedné strany a plus motoru z druhé. Přidejte na něj pojistku co nejbližě k baterii.
- 2) Dlouhý černý vodič vedte k minusovému konektoru baterie (-B na DPS)
- 3) Krátký černý vodič vedte k minusovému konektoru motoru (-M na DPS)
- 4) Tenký modrý vodič připojte kamkoli na červený vodič. Vedte ho vnitřkem mechaboxu spolu s ostatními vodiči nebo vnějškem mechaboxu okolo jeho levé půlky (pokud na tento vodič není dostatek místa).

Před připojením baterie se ujistěte, že je zařízení správně zapojené, jinak hrozí jeho zničení či poškození zbraně nebo baterie. Zkontrolujte také správnou funkci spouště a přerušovače s člunkem spínacích kontaktů.

